



## SL230 TWIN SPIKE ST 1000HF 830

## IP65 40°



230V dobbelt lysspyd som er enkelt å installere. Spissen føres ned i bakken og den vanntette kabelen kobles til strømnettet. Tilgjengelig i fargene sort, stål eller bronse. Kobber på forespørsel.

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Art.nr.                    | CW1129                              |
| Montasje:                  | I bakken                            |
| Spennings:                 | 220-240 V                           |
| Frekvens:                  | 50 Hz                               |
| Systemforbruk:             | 11,4 W                              |
| Forkobling:                | Ikke dimbar                         |
| Dimbar:                    | Nei                                 |
| Mål:                       | Ø:62,5 B:160 H:845 mm               |
| Vekt:                      | 1,577 kg                            |
| Farge:                     | Stål                                |
| Materiale:                 | Rustfritt syrefast marinestål (316) |
| Fargegjengivelse (CRI):    | 80                                  |
| Lysfarge (Kelvin):         | 3000K                               |
| Lumen ut:                  | 1030 lm                             |
| Lumen/W:                   | 90 lm/W                             |
| Forventet levetid (timer): | 70 000                              |
| Lystilbakegang:            | L70 B10                             |
| Fargetoleranse:            | MacAdam step 3                      |
| Omgivelsestemperatur:      | Max 35° C                           |
| IP-grad:                   | IP65                                |
| Lysspredning:              | 40°                                 |
| Tiltbar:                   | Tilt 90° vri 330°                   |
| Tilkoblingstype:           | 3 m H05RN-F gummikabel Ø 7 mm       |



19.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.