


SHIFT DOWNLIGHT M/PIR-SENSOR

Ø160-170 2CCT WH



Downlight med integrert PIR-sensor. Leveres komplett med driver og kabel. Lavtbyggende og effektiv downlight (Ø160-170mm) med 3000K/4000K-bryter. Med integrert PIR-sensor er denne ideel å bruke i smårom som boder, WC og liknende. Kan enkelt installeres i utskjæringshull på 160-170 mm. Hvis behov kan sensoren i tillegg styre andre LED-armaturer, maks 80W.

Art.nr.	SL1535
Produktnavn:	SHIFT R160-170 WH 1900HF 830/840 PIR 60
Montasje:	Innfelt
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Strøm:	350 mA
Systemforbruk:	13 W
Forkobling:	Ikke dimbar
Dimbar:	Nei
Sensor:	Infrarød PIR
Mål:	Ø:180 H:55 mm
Utskjæringshull:	160-170 mm
Farge:	Hvit
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000/4000 Switch
Lumen ut:	1900 lm
Lumen/W:	146 lm/W
Forventet levetid (timer):	100 000
Lystilbakegang:	L90B50
Fargetoleranse:	SDCM3
TA-verdi (Ta=°C):	25 °C
Avskjerming:	Klar polykarbonat
Lysspredning:	60
Blendingstall:	19
Tilkoblingstype:	1,5m ledning med Europlugg
Gjennomgangskobling:	Nei
Sertifisering:	III



19.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.