



DIMMER DALI/PUSH TIL FASEAVSNITT

For oppgradering av faseavsnittdimmere. Denne dimmeren konverter DALI-signaler til faseavsnittdimmere. Dimmer ned til 5%, avhengig av påkoblet armatur.

Art.nr.	S23023
Spenning:	230/240VAC
Frekvens:	50/60 Hz
Sekundær spenning:	220-240VAC V
Belastning (min-maks)	7-200 W
Systemforbruk:	<0,5 W, 2mA (DALI)
Kommunikasjon:	DALI (DT6)
Dimbar:	Faseavsnitt
Fabrikat, driver:	SLC
Mål:	Ø:45,5 B:45 H:20,3 mm
Farge:	Hvit
Forventet levetid (timer):	> 50.000 timer
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +50°C
TA-temperatur:	25°C
IP-grad:	IP20
Tilkoblingstype:	Skrutilkobling
Strøm:	1,5 A



09.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.